

Fehlerbehandlung Datafox AE III

Als Grundlage für die Fehlerbehandlung wurde der Offlinebetrieb gewählt.

Fehler:	Ursache:	Maßnahme:
Das Gerät läßt sich nicht einschalten.	Das Gerät hat längere Zeit gelegen, und die Akkus sind leer.	Netzteil anschließen und noch mal probieren.
Die LEDs blinken nicht	Die Blinkdauer ist auf null eingestellt.	Prüfen Sie im Submenü die Einstellung der Blinkdauer und ändern Sie diese. Bitte beachten Sie, daß keine negative Zahl eingegeben sein darf.
Datenübertragung zum PC geht nicht	Der Terminal steht im Menübereich.	
	Sie haben nach dem Aufruf des PC-Programmes noch keine neue Datei angelegt oder eine Datei geöffnet.	
	Sie haben eine falsche Schnittstelle eingestellt.	Richtige Schnittstelle im Menü <Offlinebetrieb> <Com Offlinebetrieb einstellen>
	Flasche Betriebsart eingestellt	Ins Menü beim Datafox Terminal wechseln. Die Nummer 8 wählen und Netzwerkbetrieb deaktivieren.
	Die Akkus sind fast leer	Netzteil einstecken
Barcode 2/5 wird nicht immer vollständig gelesen.	Der Barcodetyp 2/5 hat variable Stoppzeichen. Es gibt keine Start und Endezeichen. D.h. die Lesefehler sind im System begründet.	1.) Möglichst Code 39 verwenden. Hier ist Start und Ende durch einen * gekennzeichnet. 2.) Bei 2/5: <ul style="list-style-type: none"> • Barcodelänge am - Scanner einstellen (siehe Handbuch Scanner) • Checksumme verwenden. • Scanner erst in Position bringen und dann auslösen. Die Lesefehler treten vermehrt auf, wenn der Lesevorgang ausgelöst wurde und man dann auf den Barcode schwenkt.
Kabelfehler	Kabel nicht fest eingesteckt	
	Kabel beschädigt	
	Kabel an falscher Schnittstelle	
	Falsches Kabel	

